

**Puszka z blachy nierdzewnej
z ramką dociskową
serii 8502 – E, prod. BS.**



Uniwersalna, kwadratowa puszka przeznaczona pod montaż 2 gniazd instalacyjnych.

Podstawa (puszka właściwa) - z blachy stalowej ocynkowanej.

Ramka dociskowa puszki oraz dekielek - z blachy nierdzewnej.

Dekielek z 2 wypustami (2 faszolki) na wyprowadzenie kabli, uchylny.

Dekielek pełny z blachy nierdzewnej.

Uwaga: nie ma możliwości wklejenia w dekielek płytek lub deseczek (paneli) itp.

Puszka jest zamknięta po podłączeniu wtyczek (prostych lub kątowych).

Wymiarowanie puszki : 180 x 180 mm.

Zagłębienie puszki: 90 mm.

Otwór montażowy pod puszkę: 150 x 150 mm.

Zasilanie puszki : z boku lub od spodu – po 2 otwory \varnothing 25 mm.

Maks. obciążalność: 120 kg.

Przeznaczenie: montaż w podłogach czyszczonych **na sucho**.



Podstawowe wykonania puszek serii 8502 - E.

- | | |
|--------------------|---|
| 8502 – E | - 2 gniazda zasilające 230V z bolcem (lub Schuko) |
| 8502 – Enw | - 1 gniazdo zasilające 230 V +1 x podwójne gniazda RJ45 |
| 8502 – Enw1 | - 1 gniazdo zasilające 230 V x 1 x gniazdo antenowe. |

Uwaga:

- możliwość zamontowania innych gniazd słaboprądowych: VGA, XLR, SAT, HDMI, USB itd.