

Puszki serii 3301
prod. firmy BS - na 1 gniazdo
karta katalogowa.



Puszki z **blachy nierdzewnej** (blacha szlifowana, grubość 1,5 mm), przygotowane pod montaż jednego gniazda zasilającego lub jednego podwójnego gniazda RJ45. Ewentualnie puszka bez gniazd, jako rewizja.



W puszcze uchylny dekiel z blachy nierdzewnej. Otwierany poprzez jego naciśnięcie.

Wymiary ramki: 110x110 mm.

Min. zagłębienie: 50 mm.

Otwór w blacie pod montaż puszki 3301: 92 x 89 mm.



Wymiary spodniej , blaszanej **puszki** mocującej (patrz zdjęcie powyżej): 92x89x60 mm.

Zasilanie puszki od dołu lub z boku.

Ramka mocująca gniazdo - łatwo demontowalna (od frontu).

Z boku 2 otwory pod zamocowanie puszki np. w blacie stołu.

Oznaczenia puszek:

- **3301 – E** : puszka wyposażona w 1 gniazdo Schuko (lub 1 gniazdo z bolcem),
- **3301 – Enw** : puszka z ramką pod 1 gniazdo 16A/230V lub 1 podwójne gniazdo RJ45,
- **3301** : sama spodnia puszka mocująca .

Zastosowanie:

1. z uwaga na małe zagłębienie, puszka szczególnie nadaje się do montażu w blatach (stoły, blaty kuchenne) lub w pulpitych i podestach wystawienniczych.
2. puskę można zamontować również w wylewce (wkleić w mokry beton),
3. puszka 3301 przeznaczona do podłóg czyszczonych **na sucho**.

Uwaga:

stosując modułowe gniazdo zasilające firmy PEHA, można w puszcze 3301 dodatkowo zmieścić 2 pojedyncze moduły RJ45 (patrz zdjęcie poniżej).

