

**Puszki serii 3302 prod. firmy BS
na 2 gniazda instalacyjne -
karta katalogowa.**



Prostokątne **puszki z blachy nierdzewnej** (blacha szlifowana o grub. 1,5 mm) z dekielkiem uchylnym, otwieranym poprzez jego naciśnięcie. Od spodu puszka osłonowa (np. do wklejenia w mokry beton).



Wymiary ramki: 160x110x42 mm.
Zagłębienie samej ramki: 42 mm.

Wymiary spodniej puszkii nośnej: 136x88x60 mm.

Zagłębienie spodniej puszkii osłonowej: 60 mm.

Zasilanie puszkii z dołu (w nośnej puszcze spodniej – z boku).

W ramie puszkii - 2 otwory do mocowania (np. w blacie stołu).

Ramka pod montaż gniazd jest łatwo zdejmowalna.



Zastosowanie:

- z uwagi na małe zagłębienie, puszkii serii 3302 nadaje się szczególnie do blatów stołów, szafek (kuchnie), pulpitów, podestów itd.
- puszkii 3302 można bez problemu wkleić w wylewkę betonową
- puszkii nadaje się jedynie do podłóg czyszczonych **na sucho**.

Oznaczenie puszek:

- **3302 – E** (2 gniazda 16A/230V Schuko lub gniazda z bolcem)
- **3302 – Enw** (1 gniazdo Schuko + 1 podwójne gniazdo RJ45)
- **3302** – sama spodnia puszkii nośna.

