

## **Pokrywa uchylna KDR1 E3S - 539 - do wylewki betonowej.**

### **Parametry techniczne:**

- materiał: poliamid,
- pokrywy **z ramką R5** do wykładzin miękkich lub **z kantem K12** do terakoty, gresu itp.,
- **ramka** pod grubość wykładzin = 5 mm lub **kant** pod grub. płytek (+ klej) = 12 mm,
- min. zagłębienie pokrywy: 85 mm,
- pokrywa przeznaczona do montażu maks. **12 gniazd** standardu M45,
- układ gniazd w pokrywie - poziomy,
- w pokrywie jeden wypust na kabelki,
- podstawowy kolor: **szary** (inne kolory na zamówienie, ale dla większych ilości),

**Uwaga:** montaż pokrywy w wylewce w **puszce podłogowej UDH E4**.



**Pokrywa uchylna KDR1 E3S – 539 *do wylewki* (jastrychu),  
z ramką R5 lub kantem K12.**



**A. Pokrywa E3S z ramką.**

	<p>Ramka – służy do przyciśnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.). Wykładzina naklejona także na klapie.</p> <p>Ramka z poliamidu; podstawowe wykonanie – ramka <b>R5</b> (5 mm).</p>
--	---

Typ - model	Kolor ramki	Wymiary montażowe	Nr katalogowy
KDR1 E3S - 539 R5 7011	szary	247 x 291 mm	339 422 010

**B. Pokrywa E3S z kantem (pionową krawędzią).**

	<p>Kant – służy do obrobienia pokrywy płytkami (doczołowo). Płytki wklejane również w klapę.</p> <p>Kant z poliamidu; podstawowe wykonanie – <b>K12</b> (12 mm).</p>
--	--


Typ - model	Kolor kantu	Wymiary montażowe	Nr katalogowy
KDR1 E3S - 539 K12 7011	szary	247 x 291 mm	339 542 010


## C. Puszki montażowe.

W pokrywie **KDR1 E3S** można zamontować **12** dowolnych **gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm) lub **24 pojedynczych modułów** (22,5 x 45 mm).

Montaż gniazd w **3 puszkach** montażowych **GB3**.

W każdej puszcze **GB3** należy zamocować 2 ramki **GB3 M4/45**.

	<p>Puszka montażowa <b>GB3</b>, pod montaż 4 gniazd M45.</p> <p><b>Uwaga:</b> w puszcze <b>GB3</b> muszą być jednak 2 ramki <b>GB3 M4/45!</b></p> <p>Nr katalogowy: 405 701 010.</p>
--	--

	<p>Ramka <b>GB3 M4/45</b>, pod 2 gniazda M45 (45 x 45 mm).</p> <p>Nr katalogowy: 405 722 290.</p>
---	---

**Uwaga:** w puszkach GB3 - poziome ułożenie gniazd.