

## Podłogowy punkt zasilania PPZ1 E04 - do wylewki betonowej.



### Parametry techniczne:

- materiał: poliamid **bezhalogenowy**,
- z **ramką R5** (opcjonalnie **R12**) do wykładzin miękkich
- z **kantem K12** do płytek, paneli itd.
  
- ramka R5 – do wykładzin o grubości ok. 5 mm
- kant K12 - do płytek, paneli itp. (o grub. maks. 12 mm)
  
- min. zagłębienie: **55 - 60 mm**,
  
- montaż maks. **4 gniazd** standardu **M45**
  
- podstawowy kolor: **szary**; inne kolory na zamówienie (ale dla większych ilości),
  
- jeden wypust na kabelki w klapie
- **uwaga: ciągnąć** (do otwierania kłapy): **z poliamidu (nowość!)**.

**Zastosowanie:** wewnątrz budynków; w podłogach czyszczonych na sucho  
(**IP20** – przy otwartym dekielku; **IP30** – przy zamkniętym).

**Obciążalność:** punktowa = 1500N; powierzchniowa (rozłożona) = 2000N.

**Uwaga:** do montażu PPZ1 E04 w wylewce, **niezbędna jest puszka podłogowa UDH E2.**



## A. PPZ1 E04 do wylewki z ramką.

	<p><b>Ramka</b> – służy do przyciśnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.). Wykładzina naklejona na klapie.</p> <p>Ramka z poliamidu; Podstawowe wykonanie – ramka <b>R5</b> (5 mm).</p>
--	--

Typ - model	Kolor ramki	Wymiary montażowe	Nr katalogowy
PPZ1 E04 R5 7011	szary	147 x 247 mm	454 422 010

## B. PPZ1 E04 do wylewki z kantem.

	<p><b>Kant</b> – służy do obrobienia PPZ (z zewnątrz, doczołowo) płytkami, panelami itp.. Płytki (panele) wklejane również w klapę PPZ Kant z poliamidu; podstawowe wykonanie – <b>K12</b> (12 mm).</p>
--	---


Typ - model	Kolor kantu	Wymiary montażowe	Nr katalogowy
<b>PPZ1 E04 K12 7011</b>	szary	147 x 247 mm	454 542 010

## C. Puszki montażowe.

W **PPZ1 E04 R5 (K12) 7011** można zamontować **4** dowolne **gniazda** standardu **M45** (45 x 45 mm).

Montaż gniazd w **2** puszkach montażowych **PM04 M4**.

**W każdej puszcze PM04 M4 montowane są 2 gniazda** 45 x 45 mm.

	<p>Puszka montażowa <b>PM04 M4</b>, z 2 otworami pod gniazda M45 (45 x 45 mm).</p> <p>Nr katalogowy: <b>705 997 011 (010)</b>.</p>
--	--

### Uwaga:

w puszkach montażowych **PM04 M4** - **skośne** ułożenie gniazd (wtyczki wpinane z boku, po skosie).

