

**Puszka z blachy nierdzewnej  
z ramką dociskową  
serii 8503 – B, prod. BS.**



Uniwersalna, **prostokątna** puszka przeznaczona pod montaż 3 gniazd instalacyjnych.

Podstawa (puszka właściwa) - z blachy stalowej ocynkowanej.

**Ramka dociskowa puszki** oraz **dekielek - z blachy nierdzewnej.**

Dekielek z 3 wypustami (3 fasolki) na kabelki, luźno wkładany w ramę puszki.

Możliwość **wklejenia** w dekielek **plytek, paneli** itp. Maks. grubość płytki: 15 mm.

Przy zastosowaniu **wykładzin**: konieczność podkładki w dekielku (np. z płyty MDF) pod wykładzinę miękką (dywan, pcv).

Puszka jest zamknięta po podłączeniu wtyczek (prostych lub kątowych).

**Wymiarowanie puszki :** 230 x 180 mm.

**Zagłębienie puszki:** 90 mm.

**Otwór montażowy pod puszkę:** 200 x 150 mm.

**Zasilanie puszki :** z boku lub od spodu – po 2 otwory  $\varnothing$  25 mm.

**Maks. obciążalność:** 120 kg.

**Przeznaczenie:** montaż w podłogach czyszczonych **na sucho**.



### **Podstawowe wykonania puszek serii 8503 - B.**

- 8503 – B** - 3 gniazda 230V z bolcem
- 8503 – Bnw** - 2 gniazda zasilające 230 V +1 x podwójne gniazda RJ45
- 8503 – Bnw1** - 2 gniazda zasilające 230 V x 1 x gniazdo antenowe.

#### **Uwaga:**

- możliwość zamontowania innych gniazd słaboprądowych: VGA, XLR, SAT, HDMI, USB itd.