

**Puszka z blachy nierdzewnej
z ramką dociskową
serii 8503 – E, prod. BS.**



Uniwersalna, **prostokątna** puszka przeznaczona pod montaż 3 gniazd instalacyjnych.
Podstawa (puszka właściwa) - z blachy stalowej ocynkowanej.
Ramka dociskowa puszki oraz **dekielek - z blachy nierdzewnej**.
Dekielek z wycięciem, na wyprowadzenie kabli, uchylny.

Uwaga: nie ma możliwość **wklejenia** w dekielek **płytek, paneli** itp.

Puszka jest zamknięta po podłączeniu wtyczek (prostych lub kątowych).

Wymiarowanie puszki : 230 x 180 mm.

Zagłębienie puszki: 90 mm.

Otwór montażowy pod puszkę: 200 x 150 mm.

Zasilanie puszki : z boku lub od spodu – po 2 otwory \varnothing 25 mm.

Maks. obciążalność: 120 kg.

Przeznaczenie: montaż w podłogach czyszczonych **na sucho**.



Podstawowe wykonania puszek serii 8503 - E.

8503 – E - 3 gniazda 230V z bolcem

8503 – Enw - 2 gniazda zasilające 230 V +1 x podwójne gniazda RJ45

8503 – Enw1 - 2 gniazda zasilające 230 V x 1 x gniazdo antenowe.

Uwaga:

- możliwość zamontowania innych gniazd słaboprądowych: VGA, XLR, SAT, HDMI, USB itd.