

# Puszka podłogowa 3202E -

prod. BS –

karta katalogowa.



**Prostokątna** puszka podłogowa z uchylnym modulem, z zamontowanymi w nim gniazdami. Do montażu **w jastrychu** (ale konieczna jest wtedy **podstawa** z blachy stalowej ozn. **4402.**), jak i **w podłodze podniesionej** lub **w blacie stołu**.

Do suchych pomieszczeń (**IP 20**).

Wypust na kabelki – **szczotkowy**.

Zasilanie puszki: po 2 otwory  $\varnothing 25$  mm (z tyłu, od dołu i z boku).

## **Materiał.**

- podstawa do jastrychu **4402** – z blachy stalowej ocynk.
- ramka i dekielki – z blachy nierdzewnej (grub. 1,5 mm).

Dostępne **wykonania**:

- **3202E** – 2 gniazda 230V (Schuko lub z bolcem)
- **3202E1** – 1 x 230V + 1 x RJ45 podwójne
- **3202E2** – 1 x 230V + 1 x gniazdo antenowe.



### **Wymiarowanie.**

- ramka – 180 x 140 mm
- podstawa (otwór montażowy) – 166 x 146 mm
- zagłębienie – 80 mm (podstawa do betonu: 82 mm).



Ciężar: 1400 g.

Obciążalność: punktowo 120 kg.

