

Pokrywa uchylna KD1 R2 - 560 - do wylewki betonowej.

Parametry techniczne:

- materiał: poliamid,
- okrągłe pokrywy z **ramką R5** do wykładzin miękkich lub z **kantem K12** do gresu itp.,
- **ramka** pod grubość wykładzin = 5 mm lub **kant** pod grub. płytek (+ klej) = 12 mm,
- min. zagłębienie pokrywy: 85 mm,
- przeznaczona do montażu maks. **6 gniazd** standardu M45,
- układ gniazd w pokrywie - poziomy,
- podstawowy kolor: **szary** (inne kolory na zamówienie, ale dla większych ilości),

Uwaga: montaż pokrywy w wylewce w nast. puszkach podłogowych UDH:


- **UDH2** - 502 (+ rama montażowa UDM2 R2) lub
- **UDH3** - 503 (+ rama montażowa UDM3 R2).



Pokrywa uchylna okrągła KD1 R2 – 560 z ramką lub kantem
do wylewki betonowej.




A. Pokrywa R2 z ramką.

	<p>Ramka – służy do przyciśnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.). Wykładzina naklejona także na klapie.</p> <p>Ramka z poliamidu; podstawowe wykonanie – ramka R5 (5 mm).</p>
---	---

Typ - model	Kolor ramki	Wymiary montażowe	Nr katalogowy
KD1 R2 R5 7011	szary	Φ 242 mm	353 422 010



B. Pokrywa R2 z kantem (pionową krawędzią).

	<p>Kant – służy do obrobienia pokrywy płytkami (doczołowo). Płytki wklejane również w klapę.</p> <p>Kant z poliamidu; podstawowe wykonanie – K12 (12 mm).</p>
---	--

Typ - model	Kolor kantu	Wymiary montażowe	Nr katalogowy
KD1 R2 K12 7011	szary	Φ 242 mm	353 542 010

C. Puszki montażowe.

W pokrywie **KD1 R2** można zamontować 6 dowolnych gniazd standardu M45 (45 x 45 mm) (lub 12 pojedynczych modułów 22,5 x 45 mm).

	<p>Montaż gniazd w 2 puszkach montażowych GB2.</p> <p>Do gniazd M45 potrzebne są ramki GB2 M6 (jedna ramka dla każdej puszkii montażowej GB2). W każdej ramce GB2 M6 montowane są 3 gniazda M45.</p>
	<p>Można w pokrywie obniżyć gniazda (zabezpieczenie przed nie zamknięciem się klapy) o 15 mm - za pomocą specjalnego pierścienia GB2 ZR. Pierścienie GB2ZR można montować kaskadowo w dół.</p>

W pokrywie **KD1 R2** montujemy zatem nast. komponenty:

- **2 x** puszkii montażowa **GB2**, nr katalog. **405 601 010**
- **2 x** ramka **GB2 M6**, nr katalog. **405 623 060**
- min. **1 x** **GB2 ZR**, nr katalog. **405 661 010**.